



PELTOR™

## Headset Peltor™ à connexion Flex pour adaptateur Peltor FL6U

Connexion via câble FL6U



MT53H79A-\*\*

- Coquilles à haute atténuation, performance acoustique optimisée. Large emplacement pour les oreilles pour une Qualité sonore supérieure et confort optimal.
- Microphone dynamique à compensation sonore pour une communication claire et fiable.
- Microphone avec un système de réglable simple et rapide pour un meilleur positionnement.
- Anneaux d'étanchéité souples remplis de mousse et de liquide. Arceaux réglables indépendants en acier inoxydable permettant une pression régulièrement répartie autour des oreilles pour un confort optimal.
- Bouton PTT sur la coquille.
- Grâce à leur armature, les écouteurs garantissent moins de résonance et de distorsion et offrent une excellente reproduction des sons, même en milieux très bruyants.
- Connexion directe à différentes radiocoms, téléphones portables et DECT.

### Description

Headset Flex standard avec J114A  
Headset Flex standard avec J114A  
Headset Flex standard avec J114A  
Headset avec connexion LEMO  
Headset avec connexion LEMO CONTACT

### Code produit

MT53H79A-77  
MT53H79P3E-77  
MT53H79B-77  
MT5327  
MT5328

### Fixation

Serre-tête  
Coquille  
Serre-nuque  
Serre-tête  
Coquille

### Poids (g)

310  
340  
310  
-  
-

### Couleur



### MT53H79A-\*\*

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Écart type (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Protection supposée (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.5	34.9

SNR=33dB H=33dB M=32dB L=24dB

### MT53H79P3E-\*\*

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Écart type (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Protection supposée (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB H=33dB M=31dB L=23dB

### Code produit

FL6U-31  
FL6U-31  
FL6U-35  
FL6U-31  
FL6U-21  
FL6U-31  
TAA13-T0299  
FL6U-35  
FL6U-31  
TAA19-T0299  
FL6U-36  
FL6U-31  
FL6U-31  
FL6U-21  
FL6U-32  
FL6U-61  
AL3CB-T0299  
TAA20-T0299  
FL6U-62  
TAA22-T0299  
FL6U-31  
FL6U-31  
FL6U-31  
FL6U-58  
FL6U-66  
TAA13-T0299

### Radiocom

Alan 441  
Albecom 1221/1331/PD1000  
Albrecht Tectalk Contact 446 PMR  
Cobra  
HandiePro, Radius P110  
Hunter MK16, MK24  
ICOM F31/F41  
ICOM IC-F3GS, GT51/61 F4GS, GT etc. avec connecteur coudé  
ICOM IC-F3S, F4S, IC-E90, LPD06, PMR06 (avec connecteur droit)  
ICOM F34/F44  
Kenwood 260/270, 360/370 LPD, TH22E PMR etc  
Lafayette, DC31 Micro-3, DC155 Micro-3  
Maxon SL25  
Motorola GP300, CP040  
Motorola GP320, 328, 340, 360, 380, 388, 640, 680, 1280  
Motorola Visar 3,5 mm, GP344/388 via la fiche adaptateur Motorola  
Motorola GP900  
Motorola GP344/GP388, GP328+ /GP338 +  
Motorola TETRA MTH800 / MTP850  
Vertex VX160/400  
TEKK  
Yeastu (modèles anciens)  
Zodiac PA2099/PA1599/PA5499/ PA5500/P2400 + divers radios LPD/PMR  
Sepura SRP 2000 / SPM 3\*000  
Iphone  
Icom ICF 61 V



# SIGMACOM

radiocommunication.ch

Rue de la Dixence 49 – CH-1950 Sion  
T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02  
info@sigmacom.ch – www.sigmacom.ch